

Alarmanlage												
T1	T2	T3	T4	Enter		T1	T2	T3	T4	Enter		Aktion
x	x			x					x	x		rote LED ein
		x	x	x			x					grüne LED aus
x			x	x		x	x			x		Taster A prüfen
x		x		x		x			x	x		Sprung* 2 Zeilen runter
			x	x						x		sonst auf Anfang
x	x			x			x			x		grüne LED ein
		x	x	x					x	x		rote LED aus
x	x	x		x					x	x		ist es dunkel
x		x		x		x	x		x			Sprung* 6 Zeilen runter
x			x	x		x	x			x		Taster A prüfen
x		x		x		x			x	x		Sprung* 2 Zeilen runter
	x		x	x		x			x	x		Sprung** 2 Zeilen runter
			x	x						x		sonst auf Anfang
	x		x	x					x	x		Sprung** 6 Zeilen rauf
	x	x	x	x			x	x	x	x		Ton G piepst
x			x	x		x	x			x		Taster A prüfen
x		x		x		x			x	x		Sprung* 2 Zeilen runter
	x		x	x			x			x		sonst Sprung** 3 Zeilen rauf
			x	x						x		zum Anfang

Sprung* bedingter Sprungbefehl
Sprung** direkter Sprungbefehl